

NÁVOD NA POUŽITIE

1. POPIS

Inteligentná žiarovka NOUS P4Z ZigBee RGB E14 – Inteligentná úsporná sviečková žiarovka s päticou E14. Pripája sa cez energeticky úsporný protokol ZigBee pomocou kompatibilného rozbočovača. Umožňuje vám nastaviť jas, zmeniť farby RGB a vybrať si vlastné teploty bieleho svetla. Plne sa integruje do vášho inteligentného domáceho systému pre automatizáciu a hlasové ovládanie. Vynikajúca voľba pre lustre, nástenné svietidlá a stolové lampy.



2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Inteligentná žiarovka ZigBee RGB P4Z
Sieťový protokol (ZigBee 3.0): IEEE 802.15.4
Zigbee Frekvencia: 2 400 - 2 483 GHz
Výkon: 4,9 W
Svetelný tok: 450 lm
Teplota farby: 2700 K - 6500 K
RGB: 16 miliónov farieb
Max. vysielací výkon: 10 dBm
Pätica E14 | Žiarovka C37
Menovité napätie: 220 - 240 V AC

3. BEZPEČNOSTNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Namiesto toho použite vlhkú flanelovú handričku.

- Neprekračujte uvedený menovitý výkon. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravy zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

4. PRIPOJENIE

Na pripojenie zariadenia Nous potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite [priamo](#)

Dôležité: budete potrebovať Nous E1, Nous E7, Nous E15 alebo inú ZigBee bránu/hub kompatibilnú s Tuya.

Pokyny na pripojenie inteligentnej žiarovky NOUS ZigBee:

1. Zapnite zariadenie (váš rozbočovač **Nous** ZigBee by už mal byť pripojený k aplikácii). Uistite sa, že žiarovka je pripojená k zdroju napájania 230 V (zaskrutkovaná do objímky) a že je napájanie zapnuté.
2. Po zapnutí napájania by mala žiarovka začať rýchlo blikať. Ak nie, jednoducho vypnite a znova zapnite vypínač, aby ste zariadenie resetovali.
3. Otvorte aplikáciu **Nous Smart**.
4. Vyberte si **ZigBee Gateway (Hub)** zo zoznamu zariadení.
5. V ponuke rozbočovača kliknite na „**Pridať podzariadenie**“ (alebo „+“).
6. Aplikácia automaticky vyhľadá zariadenia pripravené na pripojenie. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
7. Po spárovaní môžete zariadenie premenovať a je pripravené na použitie.
8. *Alternatíva:* Ak sa zariadenie nenájde automaticky, kliknite na tlačidlo „**Pridať manuálne**“, vyberte zo zoznamu príslušnú kategóriu osvetlenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke.